



nazwa [Orno OR-CR-211 czujnik ruchu](#)

producent: **Orno**

cena: **46.00 zł**

Orno OR-CR-211 Czujnik ruchu 360st. z zewnętrznym sensorem, IP20, 800W Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Oświetlenie jest włączane za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. Przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Typ czujnika: podczerwień Kąt widzenia: 360st. Zasięg detekcji: Ø3m lub Ø6m Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz Max. obciążenie: 800W Stopień ochrony: IP20 Kolor: biały Regulacja natężenia światła LUX: tak Zakres regulacji natężenia światła LUX: 10lux lub 2000lux Regulacja czasu świecenia TIME: tak Zakres regulacji TIME: 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min. Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak Montaż: natynkowy Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 26,4 / 34 / 55,8 Wymiary otworu montażowego ([mm]): Ø12

Tytuł główny nagłówka

podtytuł nagłówka

nazwa	wartość
EAN	5901752481534