



nazwa [Orno OR-CR-201/B czujnik ruchu](#)

producent: **Orno**

cena: **45.00 zł**

Orno OR-CR-201/B Czujnik ruchu 180st., pionowa regulacja, IP44, 1200W, czarny Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Mechaniczna regulacja pionowa. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Typ czujnika podczerwień Kąt widzenia 180st. Zasięg detekcji 12m Napięcie zasilania 230V~, 50Hz Max. obciążenie 1200W Max. obciążenie dla LED 300W Stopień ochrony IP44 Regulacja natężenia światła LUX tak Zakres regulacji natężenia światła LUX <3—2000lux Regulacja czasu świecenia TIME tak Zakres regulacji TIME min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min. Regulacja zasięgu detekcji SENS nie Montaż natynkowy Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]) 87 / 60 / 93 Wyjście przekaźnikowe tak Czujnik obecności nie Standard komunikacji tak

# Tytuł główny nagłówka

podtytuł nagłówka

---

nazwa	wartość
EAN	5908235905150